Kurzanleitung für das Sena SF2

GERMAN



2.1.0

Installation

1



2



3



4



5



6



App Sena Motorcycles

- Herunterladen
  - Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
  - iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: **sena.com**.

Laden



Bedienung der Tasten

Antippen — Antippen

Doppelt antippen — Antippen Antippen

1 Sek. — 1 Sek. gedrückt halten

5 Sek. 10 Sek. — Gedrückt halten

Ein-/Ausschalten



Lautstärkeregelung



Akkuüberprüfung



Telefon, Musik Kopplung



- Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Musik Steuerung



Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen

Entgegennehmen

Beenden

Sprachassistenten starten

Kurzwahl

Ablehnen

Sprechanlage Kopplung



Sprechanlage Starten/beenden



Einstellungen

Konfigurationsmenü



Drücken

Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das Sena **SF2** auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie wie im Konfigurationsmenü unter Zurücksetzen beschrieben vor. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Sena **SF2** nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste im Stiftloch auf der Rückseite der Haupteinheit drücken.



SENA Technologies Co., Ltd.

Kundendienst: **sena.com**

SF-SERIE – Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl	LED
Grundfunktion	Einschalten	Mittlere Taste und Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	Leuchtet blau
	Ausschalten	Mittlere Taste und Taste (+)drücken	Leuchtet rot
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken	-
	Stummschalten des Mikrofons	Mittlere Taste und Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken	-
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Sprachassistenten starten	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten	-
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten	Blinkt rot
		Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken	
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden	Mittlere Taste drücken	-
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden**	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Group Intercom starten**	Taste (+) und Taste (-) gleichzeitig drücken	Blinkt grün
	Group Intercom beenden**	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
FM-Radio**	FM-Radio ein-/ ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken	-
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Voreinstellung während der Suche speichern	Mittlere Taste drücken	-

** nur verfügbar beim SF4

SENA
www.sena.com